Jelenia Góra, 2025-03-04

AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA nr WP/002692/2025/O01R03 z dnia 2025-01-17

Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej czterolokalowych

Adres przyłączanego obiektu: Leśna
59-820 Leśna
numery działek: 817/9, 817/12, obręb 0001

Dla Obiektu zostały określone warunki przyłączenia nr WP/002692/2025/O01R03 z dnia 2025-01-17, które są zaktualizowane w zakresie jak poniżej.

Zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **65,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, w tym 4 x 13,0 kW na budynek mieszkalny oraz 1 x 13,0 kW obwód administracyjny.

Przyłącze 2: **65,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, w tym 5 x 13,0 kW na budynek mieszkalny.

Przyłącze 3: **65,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, w tym 5 x 13,0 kW na budynek mieszkalny.

Przyłącze 4: **65,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, w tym 5 x 13,0 kW na budynek mieszkalny.

Przyłącze 5: **65,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, w tym 5 x 13,0 kW na budynek mieszkalny.

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1, 2, 3, 4, 5 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: projektowane zestawy złączowo-pomiarowe zasilane z projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.
   b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
   a) w zakresie przyłącza: w miejscach ogólnodostępnych na granicy działki zabudować zestawy złączowo-pomiarowe, które zasilić kablem 4 x 240 mm2 z rozdzielnicy nN w projektowanej stacji transformatorowej,
   b) w zakresie sieci: wybudować stację transformatorową SN/nN wraz z powiązaniem SN typu i przekroju stosownego do potrzeb do linii napowietrznej 20 kV L-803,
   c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonać wewnętrzne linie zasilające (WLZ) z projektowanych zestawów złączowo-pomiarowych o przekrojach dobranych do szczytowego obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych oraz obwodu administracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa instalacji odbiorczych od miejsca rozgraniczenia własności oraz ich podłączenie do zestawów złączowo-pomiarowych, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.
4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe na napięciu 0,4 kV.
   Dla każdego lokalu mieszkalnego oraz obwodu administracyjnego:
   a) rodzaj układu: bezpośredni,
   b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym na granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
   Dla każdego lokalu mieszkalnego oraz obwodu administracyjnego:
   a) prąd znamionowy: 25 A,
   b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy oraz zacisk PEN / N,
   c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym na granicy działki.

6. Do obliczeń przyjąć:
   a) dla doboru aparatury nN, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,
   b) prąd zwarcia 3-faz: 8,7 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,,*
   c) prąd zwarcia doziemnego: 30,9 A i czas jego trwania: 10,0 s.*
   *) informacje dodatkowe dotyczące parametrów zwarciowych na średnim napięciu w stacji 110/20 kV R-307 Lubań.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0{,}4$.
8. Sieć pracuje w układzie:
   a) SN - sieć skompensowana,
   b) 0,4 kV - TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
   - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - przerw planowanych – 35 godz.,
   - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne do 2027-02-13.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Konieczny Andrzej

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
R. Olejnik
Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:
- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/002692/2025/O01R03.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:
1. Mapa z lokalizacją przyłącza.